



True RMS stroomtang met open stroomvork

De EazyAmp^{PLUS} is een gebruiksvriendelijke stroomtang met open stroomvork om snel en veilig een stroom tot 200 A te meten.

De meter is voorzien van een speciaal scherm en achtergrondverlichting om ook in minder verlichtte plaatsen goed te kunnen meten. Ook heeft de tester een speciale stand met een lage impedantie om zwerfspanningen te onderdrukken.

De EazyAmp^{PLUS} meet verder de AC/DC spanning, weerstand, capaciteit, diodes en heeft een doorgangsmeting.



Kenmerken

- AC stroom tot 200 A
- AC/DC spanning tot 1000 V
- LowZ spanningsmeting (lage impedantie)
- Weerstand en capaciteit
- Doorgangs- / diode test
- 'Negatief' display en verlichte knoppen
- Max-min mode
- Meetpuntverlichting



Specificaties

Functies	Max. bereik	Nauwkeurigheid
Spanning	1000 VAC 1000 VDC	± 1.2 % + 5d ± 0.9 % + 5d
Stroom	200 AAC	± 3.0 % + 5d
Weerstand	60 MΩ	± 1.0 % + 4d
Capaciteit	4000 μF	± 3.0 % + 5d

Algemeen

Max. bek opening	16 mm
Scherm resolutie	6000d
Overspannings categorie	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Norm	EN 61010-1 (CE)
Voeding	2x 1.5 V AA batterijen
Afmetingen	230 x 64 x 43 mm
Gewicht	230 g
Inclusief	Meetsnoeren, opbergtas, batterijen, handleiding

